

Sirène adressable FD7204



La sirène FD7204 est utilisée pour l'avertissement sonore et à LED des événements enregistrés dans le système d'alarme incendie interactif IFS7000.

FD7204 est certifié EN54-3. La sirène FD7204 est connectée à la boucle de signal du panneau IFS7002, via le protocole UniTalk propriétaire.

Caractéristiques

LED contrôle:

Mode en service – clignote sur une période de 16 secondes;

Mode d'alarme – activée continue ON;

Le flash / activation des LED programmable à partir des menus de l'IFS7002.

Données techniques

Nombre maximum de sirènes dans la boucle de signal IFS7002: 25 pièces

Tension:

– 15-30V DC

Courant:

– 6mA sur 24V DC (mode LED, "sans flash")

Température: de -10°C à +50°C

Dimensions: Ø100, h 47mm

Poids: 0.075kg.

Protection: IP 40

Construction: ABS

Niveau sonore, type "Retentissement lent" sur 1m:

90dB (A)

Fréquence, modèle " Retentissement lent ":

0,5 - 1,2 kHz



Office building UniPOS,
1 Efr. Nikola Paskalev Str., Mladost 1, Sofia 1748, Bulgaria
Phone: +359 2 97 439 25, +359 2 97 444 69

47 San Stefano Str., Pleven 5800, Bulgaria
Phone: +359 64 891 100

www.unipos-bg.com